Table des matières

1. 1 - Comment choisir la carte Arduino MEGA par défaut 3
2. 2 - Comment choisir les catégories de blocs par défaut 3

1. 1 - Comment choisir la carte Arduino MEGA par défaut

Il faut éditer le fichier :

```
/core_BlocklyArduino/blockly@rduino.js
```

et modifier autour de la // ligne 25 // :

```
BlocklyDuino.selectedCard = 'arduino_uno';
```

en mettant ** arduino_mega ** à la place de ** arduino_uno ** .

2. 2 - Comment choisir les catégories de blocs par défaut

Il faut tout d'abord définir la //toolbox //(le menu) voulu par défaut, à la ligne 528 de `index.html` :

```
<font 16px/inherit;;inherit;;inherit><select id="toolboxes">
<option value="./toolbox/toolbox_algo">Algorithme simple</option>
<option value="./toolbox/toolbox_arduino_1">Arduino pour débutants</option>
<option value="./toolbox/toolbox_arduino_2">Arduino pour habitués</option>
<option value="./toolbox/toolbox_arduino_3">Arduino pour experts</option>
<option value="./toolbox/toolbox_arduino_all"
selected="selected">TOUT</option>
</select></font>
```

Par défaut la //toolbox //"TOUT" est sélectionnée.

Dans le fichier correspondant à la //toolbox //sélectionnée précédemment, à la 3ème ligne il y a la liste des catégories par défaut. Donc dans mon exemple de la toolbox "TOUT" on ouvre le fichier'' \toolbox\toolbox_arduino_all.xml''

```
<toolbox>
    <parametre
id="defaultCategories">CAT_LOGIC,CAT_LOOPS,CAT_VARIABLES,CAT_FUNCTIONS,CAT_M
ATH,CAT_ARDUINO
    </parametre>
```

Le nom des catégories à écrire sur la ligne doit correspondre à celui détaillé dans ce fichier xml.

From:
https://wiki.libreduc.cc/ - **LibrEduc**

Permanent link:
https://wiki.libreduc.cc/fr:arduino:blockly_rduino:tweak

Last update: **2025/01/16 20:24**